






Základní instalační příručka

(Rev.1.00) Adaptér pro pokl. zásuvky Virtuos a terminál FiskalPro VX520 – EVA0006

• Varování a upozornění

	1. Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení 2. Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny
	Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na nejbližšího prodejce. 1. Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení 2. Pád zařízení s viditelným poškozením krytu
	Nikdy neprovádějte následující činnosti: 1. Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a nenechávejte ho na přímém slunečním světle. 2. Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty. 3. Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. v místech kde se vaří apod. 4. Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod látkou, v obalu...
	5. Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů zařízení.
NE!	6. Neberte zařízení do mokřých nebo vlhkých rukou. 7. Při práci nepoužívejte antiskluzové rukavice obsahující změkčovadla. 8. K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzin, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. 9. Netahujte a zbytečně moc neohýbejte přípojovací kabely ani na ně nepokládejte těžké předměty. Nedívejte se do zdrojů světla zařízení a nemiřte zdroji světla zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zraku.
	Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád a následné poškození či zranění druhých.
	Jakmile zjistíte poškození přírodního kabelu, jako je poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

• Základní informace

Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu.

Podrobnější informace o produktu najdete na webových stránkách www.virtuos.cz.

• Vlastnosti

- kompaktní jednoduché provedení
- ovládání pokladní zásuvky portem terminálu
- možnost otvírání i monitoring stavu zásuvky
- otvírání 12/24V zásuvek (sest. napěťový impuls)
- napájení z portu terminálu, nepotřebuje přidavný adaptér
- délka kabelu 2 m

• Specifikace

Rozhraní	RJ12, 6p6c
Napájení	Z RS-232 konektoru terminálu
Rozměry	68 (Š) × 25 (V) × 44 (H) mm
Hmotnost	10 g (včetně kabelu)
Barva	Černá
Připojení zásuvky	Konektor RJ12, 6p6c; 12-24V; opakované otvírání max. 1x za 5 s (nabití kondenzátoru)
Pracovní prostředí	Pracovní teplota: 10-55°C Skladovací teplota: 0-55°C Relativní vlhkost: 10-90%

• Obsah balení



Adaptér + kabel

Základní instalační příručka

Balení obsahuje adaptér a přípojovací RS232 (USB) kabel (RJ45 + USB B) délky 2 m pro připojení k terminálu FiskalPro VX520.

• Volitelné příslušenství

→ Kabel RJ12 24V, černý (EKA0518)



• Zapojení

1. Pro připojení pokladní zásuvky použijte integrovaný kabel, v případě zásuvek Virtuos použijte kabel **RJ12 24V - EKA0518** (není součástí).
2. Zasuňte konektor RJ12 6P6C kabelu do bočního otvoru adaptéru označeného na spodní straně nápisem **DRAWER**, dbejte přitom na správné natočení konektoru zámkem dolů.
3. Připojte RS232 (USB) kabel do druhého bočního otvoru označeného na spodu adaptéru **USB** (typ B).
4. Zasuňte druhou stranu kabelu (konektor RJ45) do terminálu FiskalPro VX-520.